Subject
Date

الکتریسیته ساکن ص ۳۴ جلد اول

مفاهیم اوّلیه: هر ماده سه ویژگی ذاتی دارد: جرم، بار، اسپین

۱- پایسته است: نه بوجود میاد نه از بین میره بلکه از جسمی به جسم دیگر [منتقل میشود]

۲- کوانتومی است: مضربی درست از یک مقدار ثابت

۲- $q = \pm n e$ ، بار (C) ، $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$ ، n: تعداد ، ± : از دست بدهد / بگیرد

نکته ۱: انتقال بار ← انتقال الکترون هاست.

نکته ۲: $\frac{q}{e} =$ عدد صحیح

مثلاً: $q = 5 \times 10^{-19}\ C$ ✗ ← $\frac{q}{e} = \frac{5 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} =$ عدد ✗

$q = 8 \times 10^{-19}$ ✓ ← $\frac{q}{e} = \frac{8 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5$ ✓

روش های باردار کردن اجسام: ۱- مالش ۲- تماس ۳- القا ← رسانا ها

۱) مالش: بار اجسام
- پلاستیکی یا ابونیتی (نارسانا) = منفی (−)
- شیشه ای معمولاً = مثبت (+)

استهلاک = انرژی لازم برای تبادل بار را بوجود می آورد.

۲) تماس:



$$q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2}$$

۳) القا: باردار کردن اجسام رسانا بدون تماس بین آن ها.

همواره اندازه بار القاشونده با بار القاکننده باهم برابرند.


دو کره فلزی مشابه A و B درون یابه‌های عایق قرار دارند.
بار الکتریکی کره A، +۹/۶μC و بار الکتریکی کره B، -۲/۴μC است.
دو کره را با سیم نازک به یکدیگر متصل می‌کنیم. در این صورت
(e=۱/۶×۱۰^-۱۹ C)
۱) کره A، ۲×۱۰^۱۴ الکترون از دست داده است.
۲) کره A، ۲×۱۰^۱۴ الکترون گرفته است.
۳) کره B، ۳×۱۰^۱۳ الکترون از دست داده است.
۴) کره B، ۴×۱۰^۱۳ الکترون گرفته است.
۱


چند الکترون باید از یک سکهٔ خنثی خارج شود تا بار الکتریکی آن +۱/۶μC شود؟
(e=۱/۶×۱۰^-۱۹ C)
۱) ۱/۶×۱۰^۱۳
۲) ۱/۶×۱۰^۱۲
۳) ۶/۲۵×۱۰^۶
۴) ۶/۲۵×۱۰^۱۲
۲

قسمت ۲۴


مدتی از آن نزدیک می‌شوند
۱) دور
۲) نزدیک می‌شوند
۳) تغییر نمی‌کند
۴) بسته به حالت بار الکتریکی هر سه حالت ممکن است.
۳


میله‌ای با بار الکتریکی مثبت را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می‌کنیم ورقه‌های الکتروسکوپ نخست بسته و پس از هم باز می‌شوند. بار الکتریکی قبلی الکتروسکوپ از چه نوعی بوده است؟
۱) مثبت
۲) صفر
۳) خنثی یا مثبت
۴

Subject
Date

سوال ۱) قسمت (۲۴)



$$q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{9,6 - 3,2}{2} = +3,2\ \mu C$$

کره A به میزان $\Delta q = 9,6 - 3,2 = 6,4\ \mu C$ الکترون گرفته

$$q_A = -ne = -6,4 \times 10^{-6} = -n \times 1,6 \times 10^{-19}$$

$$n = 4 \times 10^{13}$$

گزینه (۳)

قسمت ۲) (۲۴) سراسری ریاضی ۹۵

+۱ μC ⟵ خنثی

چقدر خارج شد؟

$$q = +ne$$

$$+1 \times 10^{-6} = +n \times 1,6 \times 10^{-19} \qquad n = 6,25 \times 10^{12}$$

گزینه (۴)

قسمت ۳) (۲۴)

گزینه (۲)



اگر صیاد را با هم نام را به هم کلاهک الکتروسکوپ

نزدیک کنیم ورقه‌ها از هم دور می‌شوند

با بار ناهم نام = نزدیک / در حالت خاص از هم دور می‌شوند

اگر خنثی = به هم نزدیک می‌شوند

PqPCO

قسمت ۲۵

۱

تست ۱) دو بار هم اندازه و نامعلوم در فاصله مشخصی از یکدیگر قرار دارند. اگر ۱۰ درصد یکی از بارها کم کرده و به دیگری اضافه کنیم، اندازه نیروی متقابل بارها چگونه تغییر می‌کند؟

۱) ۱۱ درصد افزایش
۲) ۱۱ درصد کاهش
۳) ۱۹ درصد افزایش
۴) ۱۴ درصد کاهش

۲

تست ۲) دو بار همنام $q_1=2\mu C$ و q_2 در فاصله r از یکدیگر نیروی F وارد می‌کنند. اگر ۲۵٪ از بار q_1 را برداشته و به بار q_2 اضافه کنیم و همچنین فاصله بین دو بار را نصف کنیم، نیروی کولنی بین آن‌ها ۵ برابر می‌شود. بار q_2 چند میکروکولن است؟ (سنجش ۹۳)

۱) ۳
۲) ۴٫۵
۳) ۹
۴) ۱۲٫۵

۳

تست ۳) دو کره فلزی مشابه دارای بارهای الکتریکی $q_1=+5\mu C$ و $q_2=+15\mu C$ در فاصله r نیوتون F بر یکدیگر وارد می‌کنند. اگر این دو کره را در یک لحظه با یکدیگر تماس دهیم و سپس خط واصل بین دو کره بار صورت گیرد و مجدداً به همان فاصله قبلی از هم قرار دهیم، نیروی وارد بر هر کره چگونه تغییر می‌کند؟ (هنرستان تجربی ۹۱)

۱) ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
۲) تقریباً ۳۳ درصد افزایش می‌یابد.
۳) تقریباً ۳۳ درصد کاهش می‌یابد.
۴) ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

SanatiSharif.ir

۴

تست ۴) دو بار الکتریکی نقطه‌ای $q_1=+4\mu C$ و $q_2=+36\mu C$ در فاصله ۳۰ cm از هم ثابت شده‌اند. بار q_3 را در چند سانتی‌متری از بار q_1 و روی خط واصل دو بار q_1 و q_2 قرار دهیم تا به حالت تعادل بماند؟

۱) ۲۷٫۵
۲) ۷٫۵
۳) ۲۲٫۵
۴) ۱۲٫۵

ت ۴ | صفحه ۲۵ | گزینه (۲) | در حالت خاص ← حیف میله را به الکتروسکوپ نزدیک کنیم.
اندازه بار میله از اندازه بار الکتروسکوپ بیشتر نباشد.

حل (۲۵)

قانون کولن: نیروی که دو بار نقطه‌ای q_1 و q_2 در فاصله r به هم وارد می‌کنند با حاصل ضرب نیروهای بارها مستقیم دارند و با مجذور فاصله‌ی دو بار از هم نسبت وارون دارند.



$$\begin{cases} \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \\ |\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = F = \dfrac{k|q_1||q_2|}{r^2} \end{cases}$$

F: نیرو (N)، r: فاصله (m)، q: بار (C)، k: ثابت کولن ($\frac{Nm^2}{C^2}$)

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9 \ \frac{Nm^2}{C^2}$$

ε_0: ثابت گذردهی خلأ $= 8.85\times10^{-12} \ \frac{C^2}{Nm^2}$

نکته ۱:

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

دو کار را در هم اندازه در یک فاصله‌ی مشخص ۲۰٪ از یکی به دیگری می‌دهیم. نیروی دوم چند برابر می‌شود؟

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \begin{matrix} 18 \\ 12 \end{matrix} \quad \frac{\%18\times\%12}{1} = \frac{94}{100}$$

۶ درصد کاهش می‌یابد.



نکته ۲:

$$F = \frac{9\times10^9 \, q_1 q_2}{r^2} \quad (q: C, \ r: m)$$

نکته ۳:

$$\frac{F'}{F} = \frac{q_1' q_2'}{q_1 q_2} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2$$

Subject
Date

ت۱) حله/ ۲۵

ناصاف



(۱ روش) $F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{۰/۸۱}{۱} = ۰/۸۱$ کاهش ۱۹٪ گزینه ۴

(۲ روش) $\frac{F'}{F} = \frac{q_1' q_2'}{q_1 q_2}\left(\frac{r}{r'}\right)^2 \Rightarrow$ ثابت $\frac{F'}{F} = \frac{۰/۹q \times ۰/۹q}{q \times q} = \frac{۸۱}{۱۰۰}$

$\Delta F = -\frac{۱۹}{۱۰۰} \times ۱۰۰ = -۱۹$

ت۲) حله/ ۲۵

$\frac{F'}{F} = \frac{q_1' + q_2'}{q_1 + q_2} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2$ $\quad \Delta = \frac{q(q_2+۳) \times ۴}{۴q_2} \times \frac{۲}{۳}$

$۱۶q_2 = ۹q_2 + ۲۷ \longrightarrow ۹q_2 = ۲۷ \rightarrow q_2 = ۳\mu C$

ت۳) حله/ ۲۵

$q_1' = q_2' = \frac{q_1 + q_2}{۲} = \frac{۵+۲۵}{۲} = ۱۵\mu C$

$\frac{F'}{F} = \frac{q_1' q_2'}{q_1 q_2} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2 = \frac{۱۵ \times ۱۵}{۵ \times ۲۵} \times ۱ = \frac{۱۰۰}{۷۵} = \frac{۴}{۳} \simeq ۱/۳۳ \rightarrow$ ۳۳ درصد بزرگتر

گزینه ۲

نتیجه‌گیری: اگر دو بار هم نام باشند بین دو بار و اگر ناهم نام باشند خارج از فاصله‌ی بین دو بار

و هر در حد دو حالت نزدیک به بار از لحاظ قدر مطلق کوچکتر نتیجه‌ای یافت می‌شود

که اگر نتیجه‌ای در آنجا قرار دهیم به حالت معلق در می‌آید به حالت تعادل می‌ماند.

P4PCO

تست ۱) در شکل زیر برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر هریک از بارهای نقطه‌ای برابر صفر است.

$\frac{q_3}{q_2}$ کدام است؟



۱) -4

۲) $+4$

۳) $-\frac{9}{4}$

نیروی برآیند $= 0$

۱

تست ۱) سه بار نقطه‌ای مطابق شکل در جای خود ثابت شده‌اند. برآیند نیروهایی که بارهای q_1 و q_2 بر بار q_3 وارد می‌کنند (نیروی $\vec{F}$) موازی با قاعده مثلث است.

بار q_2 چند میکروکولن است؟



۱) ۳

۲) ۴

۳) $\frac{9}{4}$

۴) $\frac{27}{16}$

برآیند دو نیروی هم‌راستا و هم‌جهت

۲

قسمت ۲۶

تست ۲) بارهای q ، Q مطابق شکل در ۴ رأس مربع قرار دارند. اگر برآیند نیروهای وارد بر بار Q صفر باشد نسبت $\frac{Q}{q}$ کدام است؟



۱) $2\sqrt{2}$

۲) $\sqrt{2}$

۳) $-\sqrt{2}$

۴) $-2\sqrt{2}$

نیروی

۳

ت ۴ | حل (۲۵)



شرط تعادل بار: $F_{13} = F_{23} \Rightarrow \frac{k q_1 q_3}{r_{13}^2} = \frac{k q_2 q_3}{r_{23}^2}$

$\frac{4}{a^2} = \frac{64}{(20-a)^2} \xrightarrow{\text{جذر}} \frac{2}{a} = \frac{8}{20-a}$

$20 - a = 4a \quad a = 4$

$20 - 4 = 16$

q_1 تا q_2 = اگه در صورت سوال می‌خواد فاصله

اولین سری

$$a = \frac{r}{\sqrt{\frac{q_{\text{بزرگ}}}{q_{\text{کوچک}}}} \pm 1}$$

+ بار هم‌نام

− بار ناهم‌نام

$a = \frac{20}{3+1} = 5\text{cm}$

ت ۱ | حل (۲۶)



q_1 شرط تعادل) $F_{21} = F_{31} \quad \frac{k q_1 q_2}{r_{12}^2} = \frac{k q_1 q_3}{r_{13}^2} \Rightarrow \frac{q_2}{q_3} = \frac{900}{400} = \frac{9}{4}$

$r_{12}^2 = 20^2 \quad r_{13}^2 = 30^2$

ت ۲ | حل (۲۷)

$q_1 = -4\mu C \quad q_2 = ? \quad q_3 = 12\mu C$



$\tan\alpha = \frac{F_{23}}{F_{13}} = \frac{6}{8} = \frac{\frac{k q_2 q_3}{r_{23}^2}}{\frac{k 9_1 q_3}{r_{13}^2}} = \frac{\frac{q_2}{36}}{\frac{12}{64}}$

$\frac{6}{8} = \frac{\frac{q_2}{36}}{\frac{12}{64}} = q_2 = \frac{27}{16}$

P4PCO

Subject
Date

روش اول: تله



$$\frac{q_2}{q_1} = -\left(\frac{b}{a}\right)^3$$

هم نام هستند

روش دوم: تله



$$\frac{q_2}{q_1} = -\left(\frac{b}{a}\right)^3$$

هم نام هستند



$F' = F\sqrt{2}$

$\frac{Q}{q} = ?$

(آ-۳) حل (۲۲)

$$\frac{kQ^2}{(a\sqrt{2})^2} = \frac{kqQ}{a^2}\sqrt{2} \rightarrow \frac{Q}{2q} = \frac{q\sqrt{2}}{a^2} \xrightarrow{Qq<0} \frac{Q}{q} = -2\sqrt{2}$$

روش سوم: تله



شرط تعادل Q: $\frac{Q}{q} = -2n\sqrt{2}$

قسمت ۲۷

۱

دو بار الکتریکی $q_1=+4\mu C$ و $q_2=-16\mu C$ در فاصله $6cm$ از یکدیگر قرار دارند. اگر بار الکتریکی q_3 را در فاصله d از بار q_1 قرار دهیم هر سه بار در نقطه‌ای به تعادل می‌رسند. به ترتیب اندازه و جهت q_3 چند μC و d چند سانتی‌متر است؟

احتمالی کنکور ۹۶

۱) $+12$ و 60

۲) -12 و 60

۳) $+12$ و 120

۴) -12 و 120

۲

در شکل زیر $m_1=2kg$ ، $m_2=2kg$ و $q_1=q_2=1\mu C$ باشد و مجموعه در حال تعادل باشد زاویه θ چند درجه است؟

احتمالی کنکور ۹۵



۳

شکل زیر دو آونگ الکتریکی باردار هم‌طول در حالت تعادل قرار دارند. کشش نخ T_1 چند برابر کشش نخ T_2 است؟ $\left(\frac{T_1}{T_2}=?\right)$

سراسری ریاضی ۹۵

۱) $\frac{1}{2}$

۲) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

۳) $\sqrt{3}$

۴

فاصله کیلیانی از سیم‌گیر روی محیط دایره ثابت شده‌اند. اندازه برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر بار q_1 چند نیوتون و در چه جهتی است؟

$\left(k=9\times10^9\frac{N.m^2}{C^2}\right)$



۱) $0.8\sqrt{3}$ ↓

۲) 0.8 ↑

۳) 0.8 ↓

۴) $0.8\sqrt{3}$ ↑

Subject
Date

۲۱

تست ۱) حل: (۲۷)



$$d = \frac{r}{\sqrt{\left|\frac{q_2}{q_3}\right|} - 1} = \frac{۲۰\,cm}{۲ - ۱} = ۲۰\,cm$$

شرط: $F_{13} = F_{23} \Rightarrow \frac{k q_3 q_1}{r_{13}^2} = \frac{k q_2 q_1}{r_{12}^2} \Rightarrow \frac{۱۶}{۴۰^2} = \frac{q_3}{۲۰^2} \Rightarrow q_3 \xrightarrow{q_3 < ۰} -۱۶\,\mu C$

گلوله‌های باردار



$$\tan\alpha = \frac{F}{m_1 g} \Rightarrow F = m_1 g \tan\alpha$$

$$\tan\beta = \frac{F}{m_2 g}$$

$$F = \frac{k q_1 q_2}{d^2}$$

$q_1 = q_2$ ⟹ $m_1 > m_2 \Rightarrow \beta > \alpha$ (نکته: آلفا)

$q_1 \neq q_2$ ⟹ $m_1 < m_2 \Rightarrow \alpha > \beta$

$m_1 = m_2 \Rightarrow \alpha = \beta$ ← زاویه = 2α یا 2β بین دو نخ

تست ۲) حل: (۲۷)



$$F = \frac{۹ \times ۱۰^9 \times ۱ \times ۱۰^{-6} \times ۱ \times ۱۰^{-6}}{۰/۰۲^2} = ۱۰$$

$$\tan\alpha = \frac{F}{mg} = \frac{۱۰}{۲۰} = \frac{۱}{۲}$$

$$\tan\beta = \frac{F}{m_2 g} = \frac{۱۰}{۴۰} = \frac{۱}{۴}$$

$\theta = \alpha + \beta \Rightarrow \tan\theta = \tan(\alpha + \beta) \Rightarrow$

$$\frac{\tan\alpha + \tan\beta}{۱ - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۴}}{۱ - \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۴}} = \frac{\frac{۳}{۴}}{\frac{۷}{۸}} = ۱$$

$\tan ۱ = ۴۵^\circ$ (نکته ۲)

P4PCO

Subject

Date

ت ۳ جلد ۲۷



$F_1 = F_2$ ← که همیشه صدق می‌شه چه بارها برابر باشند چه نباشند

$T_1 \sin 30 = T_2 \sin 60 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow T_1 = \sqrt{3} T_2$

نکته: تفاضل دو بردار هم اندازه که انتهای آن‌ها به هم وصل شده باشد اندازه آن یک ضلع می‌شود $\sqrt{3} r$



$S = 2r \sin\frac{\theta}{2}$ → تفاضل

$S = 2r \sin 60 = 2r \frac{\sqrt{3}}{2} = r\sqrt{3}$

نکته: برآیند همین قضیه می‌شه

$S = 2F_1 \cos\frac{\theta}{2}$ → برآیند



ت ۴ جلد ۲۷

$F_T = 2F\cos\frac{\theta}{2} = 2\times F\times\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{90\times 24}{9\times 3}\times\sqrt{3} = 80\sqrt{3}$

$\cos 30$

گزینه ۴ چون به بالا هستش

بالا

$F_T = \sqrt{3} F = \sqrt{3}\, 80$

جلسه (۲۸)

میدان الکتریکی

کیفی: در فضای اطراف بار الکتریکی خاصیتی وجود دارد که به هر بار الکتریکی دیگر که به این ناحیه وارد شود نیرو وارد می‌کند.

کمی: نیروی وارد بر یکای بار الکتریکی مثبت

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$\vec{E}$: میدان الکتریکی $\left(\frac{N}{C}\right)$ — $\vec{F}$: نیرو (N) — q_0: بار آزمون $(+1C)$

نکته ۱:

$$\vec{F} = E q_0$$

اگر $q_0 > 0 \rightarrow \vec{F}, \vec{E}$ هم‌جهت

اگر $q_0 < 0 \rightarrow \vec{F}, \vec{E}$ مختلف‌الجهت





$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{k\frac{qq_0}{r^2}}{q_0} = \frac{kq}{r^2}$$

$$E = \frac{kq}{r^2}$$

میدان الکتریکی بار q در فاصله r

نکته ۱:

$$E \propto \frac{q}{r^2}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{q_2}{q_1} \times \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$$

@physicsss100
@sanati_sharif

میدان یک دانه طلای صنعتی شریف

نکته ۲:



بزرگی بار یکه یعنی بار آزمون در میدان تأثیری ندارد.

خطوط میدان الکتریکی برای تجسم بهتر میدان به کار می‌روند و ویژگی‌ها

۱- هر نقطه از میدان الکتریکی در هر لحظه فقط یک جهت دارد.

جهت با نیروی وارد به یکای بار الکتریکی مثبت $(+1C)$ واقع در آن نقطه است.





۲- خطوط میدان الکتریکی یکدیگر را قطع نمی‌کنند.

۳- تراکم خطوط بزرگی را نشان می‌دهد

قدرت میدان قوی ⇐ خطوط نزدیک‌تر / ضعیف ⇐ دورتر

PAPCO

۴) میدان به سطح رسانا به سطح رسانا عمود است.



۵) میدان در داخل حجم رسانا صفر است.

به ازای میدان الکتریکی با حضور خارجی شده ← وارد شده به بار هم متناظر است.







با حرکت از A به B به ازای میدان ابتدا کاهش و پس افزایش میابد.





قسمت A ۲۹

۱

تست ۱) میدان الکتریکی در فاصله ۲۰ سانتی‌متری از بار q برابر E است. چند سانتی‌متر دیگر از بار دور شویم تا میدان الکتریکی ۷۵ درصد کاهش یابد؟

(هر توپی تجربی خارج از کتاب)

۱) ۱۰
۲) ۲۰
۳) ۳۰
۴) ۴۰

۲

تست ۲) شکل زیر میدان الکتریکی حاصل از بارهای q_1، q_2 و q_3 را نشان می‌دهد. کدام رابطه بین q_1، q_2 و q_3 برقرار است؟



۱) $|q_1|>|q_3|$ ، $q_2<0$ ، $q_1>0$
۲) $|q_2|<|q_1|$ ، $q_3<0$ ، $q_1>0$
۳) $|q_1|<|q_3|$ ، $q_2<0$ ، $q_1<0$
۴) $|q_3|<|q_1|$ ، $q_2<0$ ، $q_1<0$

۳

تست ۳) ذره‌ای به جرم $2g$ و بار الکتریکی $5\mu C$ در یک میدان الکتریکی یکنواخت بعد از رها شدن از حالت سکون قرار دارد اگر $g=10\ m/s^2$ باشد میدان الکتریکی چند نیوتون بر کولن و جهت آن به کدام جهت است؟

(هر توپی ریاضی خارج از کتاب)

۱) 2×10^4 ، بالا
۲) 2×10^4 ، پایین
۳) 5×10^4 ، بالا
۴) 5×10^4 ، پایین

تست ۱) جلسه (۲۹)

روش ۱) $E_2 - E_1 = 0/75 - E_1 = 0/25E = \frac{1}{4}E$

$\frac{\frac{1}{4}E}{E} = \frac{q}{q}\left(\frac{20}{r_2}\right)^2 \longrightarrow r_2 = 40\,cm$



گزینه (۲) جواب صحیح است 20cm

روش ۲) $E \propto \frac{q}{r^2}$ ، $q \to 1$ ، $0/25 = \frac{1}{4}$

r^2 ⟵ باید ۲ برابر بشود که بشود $\frac{1}{4}$ ⟵ $20 \times 2 = 40$ ، $\Delta r = 40 - 20 = 20$

نکته طلایی

تست ۲) جلسه (۲۹) زمانی که بار معلق است که میدان عمودی باشد



$q < 0 \longrightarrow$ $\vec{E}$ و $\vec{F}$ خلاف جهت

شرط تعادل: $\sum F_R = 0$

$F_E = mg \longrightarrow Eq = mg$ ، $1g \to 1g \times \frac{1\,kg}{1000\,g}$

$E \times 5 \times 10^{-6} = 10^{-3} \times 10 \longrightarrow \vec{E} = 5 \times 10^{5}$

تست ۳) جلسه (۳۹) گزینه (۴) سؤال‌های خوب



$q_1 > 0$ $q_2 < 0$ $|q_1| = |q_2|$

اگه به روی کمیک از محور های ۶ یا ۲ بیفتد

اندازه نیروها با هم برابر است.



چون $\vec{E}$ تعظیم کرده روی بار q_1 بار q_1 بیش‌تر است.

$E_1 > E_2 \to \frac{kq_1}{r_1^2} > \frac{kq_2}{r_2^2}$

@physicsss100

PAPCO

دو بار الکتریکی q_1 و q_2 در نقاط A و B، مطابق شکل قرار دارند. میدان الکتریکی برآیند در نقطه M برابر $\vec{E}$ است. اگر بار q_1 را خنثی کنیم میدان در همان نقطه $-\frac{\vec{E}}{2}$ می‌شود. نسبت $\frac{q_2}{q_1}$ کدام است؟

۱) $-\frac{9}{4}$

۲) $\frac{9}{4}$

۳) $-\frac{3}{2}$

۴) $\frac{3}{2}$

۴

SanatiShari

قسمت B ۲۹

دو بار الکتریکی نقطه‌ای $q_A = 8\mu C$ و $q_B = 2\mu C$ به فاصله ۱۵cm از یکدیگر قرار دارند. در نقطه O برآیند میدان‌های الکتریکی حاصل از دو بار برابر صفر است. اگر بدون تغییر فاصله علامت بار q_B عوض شود نقطه O باید چند سانتی‌متر جابه‌جا شود تا باز هم در آن نقطه برآیند میدان‌های الکتریکی حاصل از دو بار برابر با صفر شود؟

۵

۱) ۱۰

۲) ۱۵

۳) ۲۰

SanatiShari

Subject
Date

تست ۴۱ / جلسه ۲۹



$E_2 = -\frac{E}{2}$

$E_1 = +\frac{3}{2}E$!

$-\frac{E}{2} + E_1 = E$

$E_1 = \frac{3}{2}E$

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{q_2}{q_1}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \rightarrow \frac{\frac{1}{2}E}{\frac{3}{2}E} = \frac{q_2}{q_1}\left(\frac{d}{\frac{3}{2}d}\right)^2 \rightarrow \frac{1}{3} = \frac{4}{9}\frac{q_2}{q_1} \rightarrow \frac{q_2}{q_1} = -\frac{3}{4}$

$q_2 q_1 < 0$

گزینه ۱

تست ۴۲ / جلسه ۲۹



اولین نقطه‌ای

A

$E_A = E_B \rightarrow \frac{kq_A}{r_A^2} = \frac{kq_B}{r_B^2} \rightarrow \frac{4}{(15-a)^2} = \frac{1}{a^2} \xrightarrow{\text{جذر}} \frac{2}{15-a} = \frac{1}{a}$

$E_O = 0$

$a = \frac{d}{\sqrt{\frac{q_2}{q_1}} + 1} = \frac{15}{3} = 5\,cm$

$a = 5\,cm$

اولین نقطه‌ای

A

$E \propto \frac{q}{r^2}$ → برابر $\frac{1}{2}$

ثابت

→ برابر ۲





$2a = 10$ → $a = 5\,cm$

اولین نقطه‌ای

B

$E \propto \frac{q}{r^2}$ → برابر ۴

ثابت

→ برابر

$a_0 = 15\,cm$

$15\,cm + 5\,cm = 20\,cm$

گزینه ۳

قسمت ۳۰

۱

تست ۱) بزرگی میدان آتوری حاصل از بار q در فاصله a از آن برابر E است.

بزرگی میدان آتوری برآیند در مرکز مربع شکل مقابل به ضلع a چند E است؟



۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۲) $\sqrt{۲}$

۳) $۲\sqrt{۲}$

۴) ۲

۲

تست ۲) در شکل زیر بارهای آتوری نقطه‌ای $q_۲$، $q_۳$، $q_۴$ روی محیط دایره و بار آتوری نقطه‌ای $q_۱$ در مرکز دایره ثابت نگه داشته‌اند. اگر $q_۲ = q_۳ = q_۴ = ۲\mu C$ باشد. بار نقطه‌ای $q_۱$ چند μC باشد تا برآیند میدان‌های آتوری در نقطه A بار با صفر شود؟



۱) $\frac{۲\sqrt{۲}}{۳}$

۲) $\frac{-۲\sqrt{۳}}{۳}$

۳

تست ۳) میدان آتوری ناشی از دو بار آتوری نقطه‌ای نشان داده شده. در نقطه A بیشینه است.

فاصله x چند برابر a است؟



۱) ۱

۲) ۲

۳) $\sqrt{۲}$

۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۴

تست ۴) چهار بار نقطه‌ای $q_۱$، $q_۲$، $q_۳$ و $q_۴$ مطابق شکل روی محیط نیم دایره‌ای به شعاع 1cm قرار گرفته‌اند. بردار میدان آتوری برآیند در مرکز نیم دایره در SI کدام است؟ $(k = ۹\times۱۰^۹ N.m^۲/C^۲)$



۱) $\vec{E} = ۴۹۰\vec{j}$

۲) $\vec{E} = ۴۶\times۱۰^۵\vec{j}$

۳) $\vec{E} = -۴۶۰\vec{j}$

۴) $\vec{E} = -۴۶\times۱۰^۵\vec{j}$

Subject
Date

قانون = اگر مربع ضلع a با بار $\sqrt{2}a$ ی باشد



$E = \frac{Kq}{a^2}$

$+q \Rightarrow E = \frac{Kq}{(\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2} = \frac{2Kq}{a^2}$ ← E

$\frac{2a^2}{4}$

$4E$

$-2q \Rightarrow E = 4E$

$-2q \Rightarrow E = 4E$

ت ۱ جلسه (۳۰)



$E_T = \sqrt{(4E)^2 + (4E)^2} = 4\sqrt{2}E$

@sanati_sharif

تمرین (۳)



$q_2 = q_3 = \varepsilon\mu c$

ت ۲ جلسه (۳۰)

$\{R = R = R$ ← از طرفین ← زاویه بین آن‌ها ۱۲۰° $\} \Rightarrow R' = R\sqrt{3}$

$R' = 2R\sin\frac{\theta}{2} = 2R\sin 60^\circ = 2R\frac{\sqrt{3}}{2} = R\sqrt{3}$

$\{E_{23}$ ← برایند دو بردار که زاویه بین آن‌ها ۱۲۰ باشد $\} \Rightarrow E_{23} = 2E_2\cos\frac{\theta}{2} = 2E_2\times\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}E_2$

شرط تعادل نقطه A ⇒ $E_{23} = E_1$ و $\sqrt{3}E_2 = E_1 \rightarrow \sqrt{3}\frac{Kq_2}{(R\sqrt{3})^2} = \frac{Kq_1}{R^2} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3}q_2 = q_1$ (۴)

$q_1 = -\frac{\varepsilon\sqrt{3}}{3}$

چون باید جهت این بردار E_{23} را خنثی کند.

تمرین (۴)



$E_T = \sqrt{3}E_2 = E_1$

Subject
Date

ت۳) جامعه‌ی ۳۰



$$\frac{\theta}{2} = \alpha$$

چون $E_1 = E_2 \longrightarrow E_{12} = 2E_1 \cos\alpha = \frac{2KQ}{(x^2+a^2)^{1/2}} \times \frac{x}{(x^2+a^2)^{1/2}} = \frac{2KQx}{(x^2+a^2)^{3/2}}$

$$E = \frac{2KQx}{(x^2+a^2)^{3/2}}$$

$$\frac{dE}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{1 \times (x^2+a^2)^{3/2} - \frac{3}{2} \times 2x \times x (x^2+a^2)^{1/2}}{(x^2+a^2)^3} = 0$$

$$(x^2+a^2)^{\frac{1}{2}} \left[x^2 + a^2 - 2x^2 \right] = 0 \Longrightarrow a^2 + a^2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow 2x^2 = 2a^2 \rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} a$$

گزینه ④



دکتر طلوعی

ت۴) جامعه‌ی ۳۰



میدان حاصل از بارهای q_1 و q_4 در مرکز نیم دایره هم اندازه ولی مختلف الجهت هستند پس یکدیگر را خنثی می‌کنند.

$|q_1, q_4|$

$E_2 = E_1$

$E_T = 2E_{3x} \cos\frac{\theta}{2} = 2 \times E_3 \times \frac{1}{2} = E_3$

$\cos 60° = \frac{1}{2}$

$$E_3 = \frac{Kq}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}}{10^{-2}} = 36 \times 10^6$$



P4PCO

قسمت ۳۱

۱

اگر اختلاف پتانسیل بین دو صفحه رسانای موازی باهم ۲۰۰ ولت و فاصله بین آن صفحه ۴ میلی‌متر باشد مقدار کمترین بار الکتریکی ۲μC که در اثر نیروی وارد شده از طرف میدان الکتریکی بین دو صفحه روی آن می‌کند چند نیوتون می‌باشد؟

۱) ۲۰

۲

بارهای الکتریکی q_1 و q_2 به ترتیب در نقطه O میدان‌های $\vec{E}_1 = -۲\vec{i} - ۲\vec{j}$ و $\vec{E}_2 = ۶\vec{i} + ۸\vec{j}$ دارجب واحد $\frac{N}{C}$ ایجاد می‌کند. در صورتی که بار $q = -۲\mu C$ را در نقطه O قرار دهیم نیروی الکتریکی وارد بر q_2 چند نیوتون است. و این نیرو به راستای $\vec{i}$ چه زاویه‌ای جهت مثبت محور xها می‌سازد؟

۱) ۱۰، ۵۳

۲) $۵\sqrt{۱۰}$، ۵۳

۳) $۵\sqrt{۱۰}$، ۱۲۷

۳

به کره رسانا به شعاع ۵cm چند کولن داده شود تا اندازه چگالی سطحی بار الکتریکی آن برابر $\frac{۳\mu C}{m^۲}$ شود؟ $(\pi = ۳ \text{ و } e = ۱/۶ \times ۱۰^{-۱۹} C)$

۱) ۶×۱۰^{۱۱}

۲) ۶×۱۰^{۲۴}

۳) ۱۵×۱۰^{۱۰}

۴) ۱۵×۱۰^{۱۹}

۴

در شکل زیر شعاع داخلی پوسته کروی رسانا ۳cm و شعاع خارجی آن برابر ۶cm و بار الکتریکی نقطه‌ای $q = +۶\mu C$ در مرکز این کره ثابت شده است. اندازه چگالی سطحی بار الکتریکی سطح خارجی کره، چند برابر اندازه چگالی سطحی بار الکتریکی سطح داخلی آن است؟



۱) $\frac{۲}{۳}$

۲) ۱

Subject
Date

حلم (۳۶)

درس نامه



@physics55100



ت ۱) حلم (۳۴)

$F=ma$

$a=\frac{F}{m}=\frac{Eq}{m}=\frac{\frac{V}{d}\times q}{m}=\frac{\frac{۲۵۰}{۵\times۱۰^{-۳}}\times۲\times۱۰^{-۶}}{۵\times۱۰^{-۳}}=۲۵\ m/s^۲$

گزینه ①

ت ۲) حلم (۳۱)

$\vec{F}=\vec{E}q_۲=(E_۱+E_۲)=(۹۳\vec{i}+۹۴\vec{j})\times-۲\times۱۰^{-۶}$

$\vec{F}=(-۷\vec{i}-۸\vec{j})\times۱۰^{-۶}$

$|\vec{F}|=۱۵N\times۱۰^{-۶}=۱۵\mu N$



$\tan\alpha=\frac{F_y}{F_x}=\frac{-۸}{-۷}=\frac{۸}{۷}\Rightarrow \tan^{-۱}\frac{۸}{۷}\simeq ۵۳^\circ$

با توجه به جهت بردار ⇒ ① → $۵۳+۱۸۰=۲۳۳$

② → $۱۸۰-۵۳=۱۲۷$ ✓

گزینه ④

چگالی سطحی (σ)

مقدار بار الکتریکی موجود در سطح واحد سطح را گویند

$\sigma=\frac{q}{A}$ ← بار (C)، مساحت ($m^۲$)

چگالی سطحی $(\frac{C}{m^۲})$

خارجی

(برای کره‌ی هم‌مرکز شکل داریم)

$\sigma=\frac{q}{A}=\frac{q}{۴\pi R^۲}$

$+ne$

نکته:

$\sigma\propto\frac{q}{R^۲}$ یا $\frac{\sigma_۲}{\sigma_۱}=\frac{q_۲}{q_۱}\times\left(\frac{R_۱}{R_۲}\right)^۲$

PqPCO

Subject
Date

نکته: جسم دوکی شکل



$\sigma_A > \sigma_B > \sigma_C$ (I)

$E_A > E_B > E_C$ (II)

$V_A = V_B = V_C$ (III) عامل گذر بار، اختلاف پتانسیل است وقتی ساکن نداریم پس اختلاف پتانسیل‌ها با هم برابرند.

تست ۳۰) جلسه ۲۱

$$\sigma = \frac{|q|}{\epsilon \pi R^2} = \frac{ne}{\epsilon \pi r^2} \qquad 3{,}2\times10^{-5} = \frac{n\times1{,}6\times10^{-19}}{4\times3\times25\times10^{-4}} \Rightarrow n = 4\times10^{11}$$

تست ۴۰) جلسه ۲۱



$$\frac{\sigma_{\text{سطحی (داخلی)}}}{\sigma_{\text{داخل}}} = ? \qquad \frac{q_{\text{خارج}}}{q_{\text{داخل}}} \times \left(\frac{r_{\text{داخل}}}{r_{\text{خارج}}}\right)^2$$

$$|q_{\text{داخلی}}| = |q_{\text{خارجی}}| = 2\mu C$$

$$\frac{\sigma_{\text{خارج}}}{\sigma_{\text{داخل}}} = \frac{1}{9} \times \left(\frac{4}{12}\right)^2 = \frac{4}{9}$$ گزینه ③



پس از زمینی کردن ⟹



چون در سطح داخلی اجسام رسانا بار ندارند

PqPCO

Subject
Date

جهت یا خلاف جهت میدان — زور و اجبار

حلقه (۳۲)

حلقه: انرژی پتانسیل الکتریکی | اختلاف پتانسیل الکتریکی

نحوه‌ی جابه‌جایی بار در حرکت با اثر زور و اجبار میدان



انرژی پتانسیل افزایش می‌یابد.

بین میدان و کار خارجی

$$W_{\text{میدان}} = F_{\text{میدان}} \, d\cos\theta = Eq \times d \times \cos 180^\circ = -Eqd$$

$$W_{\text{خارجی}} = F_{\text{خارجی}} \, d\cos\theta = Eq \times d \times \cos 0^\circ = +Eqd$$

@sanati-sharif

چون بار مثبت ثابت انجام شده به اینکه وها به این صفحه است.

$$\Delta U = W_{\text{خارجی}} = -W_{\text{میدان}}$$

$W_{\text{خارجی}} > 0 \Rightarrow$ انرژی پتانسیل افزایش یافته.

$W_{\text{خارجی}} < 0 \Rightarrow$ انرژی پتانسیل کاهش یافته.



اختلاف انرژی پتانسیل الکتریکی:

اختلاف پتانسیل الکتریکی: تغییرات انرژی پتانسیل

الکترون یک بار الکتریکی منفی در جابه‌جایی بار از نقطه‌ی اول تا نقطه‌ی دوم می‌باشد.

نکته (۱): ΔU بین دو نقطه در میدان الکتریکی ربطی به بار و نوع بار جابه‌جا شده ندارد.

در جهت میدان:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} = \frac{+}{-} < 0$$

$$\Delta V = \frac{-}{+} < 0$$

$V_2 - V_1 < 0 \rightarrow V_2 < V_1$

خلاف جهت میدان:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} = \frac{-}{-} > 0$$

$$\Delta V = \frac{+}{+} > 0$$

$V_2 - V_1 > 0 \rightarrow V_2 > V_1$

PdPCO

Subject
Date

جلسه ۳۲

مثال): اگر بار q از نقطه A تا نقطه B از یک پتانسیل الکتریکی، افزایش و پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد.



نکته تستی: ← پتانسیل در نزدیکی بار مثبت بیشتر از بار منفی هست.

اختلاف پتانسیل دو سر سوله:

$\Delta V = V = V_+ - V_-$

اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در یک میدان الکتریکی یکنواخت



$|\Delta V| = Ed$

فاصله بین دو نقطه در راستای خطوط میدان

مثال:

$E = 3\times10^5\ N/C \quad | \quad d = 5\ cm \quad | \quad V_B - V_A = ?$

$|\Delta V| = 3\times10^5 \times 5\times10^{-2} = 15000$ ولت

پتانسیل این کمتر از A هستش پس جواب باید منفی دربیاد.

@physicsss100

sanatisharif.ir

قسمت ۳۳

۱

تست ۱) در میدان الکتریکی بار الکتریکی $q_0 = -1\mu C$ از نقطه A با پتانسیل الکتریکی $+10V$ به نقطه B انتقال می‌یابد. اگر کار انجام شده توسط میدان الکتریکی در این جابه‌جایی برابر 4×10^{-4} J باشد در این صورت پتانسیل الکتریکی نقطه B برابر است با:

۱) $+30V$

۲) $-30V$

۲

تست ۲) بار نقطه‌ای $q = -2\mu C$ با قدرت ثابت، در میدان الکتریکی یکنواخت $8\times10^5 \frac{N}{C}$ مطابق شکل از نقطه A تا B جابه‌جا می‌کنیم. اگر $AB = 2m$ باشد تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار q در این جابه‌جایی چند ژول است؟

(تجربی خارج ۹۲)



۱) -1.2

۲) $-1.2\sqrt{3}$

۳) $+1.2$

۳

تست ۳) در شکل روبرو بار الکتریکی $+3mC$ از نقطه A به B جابه‌جا می‌شود و بار میدان الکتریکی روی بار برابر $-2J$ می‌شود. قدرت میدان الکتریکی و سوی آن در شکل کدام است؟ $(AB = 5cm, \cos37^\circ = 0.8)$

(انسانی ۹۲)



۱) $\frac{8}{5}\frac{N}{C}$، راست

۲) $\frac{8}{5}\frac{N}{C}$، چپ

۴

تست ۴) اختلاف پتانسیل الکتریکی پایانه‌های باتری یک خودرو برابر ۱۲V است. اگر بار الکتریکی $+1.5C$ از پایانه مثبت تا پایانه منفی باتری جابه‌جا شود تغییرات انرژی پتانسیل آن چند ژول است؟

(خرداد خارج ۹۲)

۱) ۱۲

۲) -12

۳) ۱۸

۴) -18

۵

تست ۵) بار الکتریکی $q = -2\mu C$ مطابق شکل در میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی $2\times10^5 \frac{N}{C}$ رها می‌شود و جابه‌جایی بار q از نقطه A تا B، انرژی جنبشی بار ۸ میلی‌ژول افزایش می‌یابد. $V_B - V_A$ چند کیلوولت است؟

(تجربی داخل ۹۲)



۱) ۲

۲) -2

۳) ۲۰۰

۴) -200

Subject
Date

ت ۱) جلسی ۳۴

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} = \frac{W_{\text{خارجی}}}{q} = \frac{-W_{\text{میدان}}}{q}$$

$$V_B - V_A = \frac{-\mathfrak{k} \times 10^{\mathfrak{k}}}{-1 \times 10^{-6}} \Rightarrow V_B - 100 = \mathfrak{k} \times 10^{\mathfrak{k}} \qquad V_B = 500\,V$$

گزینه ①

ت ۲) جلسی ۳۳

حذف می‌شوند ۲ و ۱ — $\Delta U > 0$

$r_{\text{وسط}} = \frac{r}{2} \Rightarrow r = 1\,m$

$$|\Delta U| = \frac{|\Delta U|}{|q|} \rightarrow |\Delta U| = |\Delta V||q| \Rightarrow \Delta U = |Edq| = |\mathfrak{k} \times 10^{\mathfrak{k}} \times 1 \times \mathfrak{k} \times 10^{-6}| = 1.6$$

گزینه ③

ت ۳) جلسی ۳۲

$\Delta U_{\text{میدان}} = -\Delta U$ — $\Delta U = 12\,J$

$$|\Delta U| = |\Delta V q| = |Edq| \Rightarrow 12 = E \times 0.4 \times 5 \times 10^{-3} \Rightarrow E = 600\,N/C$$

(10^{-3}: میلی کولن، m)

گزینه ②

ت ۴) جلسی ۳۳

$$|\Delta U| = |\Delta V q| = 12 \times 1.5 = 18\,J$$

چون بار مثبت در جهت میدان جابه‌جا شده انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد.

$\Delta U = \ominus 18\,J$



Sanatisharif.ir

$$\frac{\Delta V}{\downarrow} = \frac{\Delta U}{q} \Rightarrow \underbrace{V_- - V_+}_{-12} = \frac{\Delta U}{q} \rightsquigarrow -12 = \frac{\Delta U}{+1.5}$$

$\Delta U = -18\,J$

$V_+ - V_- = 12\,V$

ت ۵) جلسی ۴۳

حرکت از نقطه‌ی A تا B ← حرکت در خلاف جهت خطوط پتانسیل الکتریکی

$V_B > V_A$ و $V_B - V_A > 0$

$$|\Delta V| = \frac{|\Delta U|}{|q|} \qquad \Delta V = \frac{8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^{3} = 2\,kV$$

Subject
Date

حلبه (۳۴)

خازن:



$C = \frac{k\varepsilon_0 A}{d}$

ثابت دی الکتریک — مساحت صفحه — فاصله‌ی دو صفحه — ظرفیت خازن (F)

$C = \frac{q}{V}$ — بار (q) — اختلاف پتانسیل (V)

نکته ①: ظرفیت یک خازن به بار ذخیره شده بر روی آن و اختلاف پتانسیل دو سر آن بستگی ندارد.



نکته ②: $C = \frac{\Delta q}{\Delta V}$

نکته ③: $q = CV$

انرژی ذخیره شده در خازن ها:

$U = \frac{1}{2} q V$

$U = \frac{1}{2} C V^2$ → مناسب برای اتصالات موازی خازن‌ها (V ثابت)

$U = \frac{q^2}{2C}$ → مناسب برای اتصالات متوالی و مختلط خازن‌ها (q ثابت)

چون فاصله‌ی کاسه‌ی الکتریکی بین دو صفحه قطع می‌شود، یعنی که اختلاف پتانسیل دو سر خازن ثابت می‌ماند.

$V = \frac{U}{q} \xrightarrow{\text{در خازن‌ها}} U = \frac{V}{2} q = \frac{50+V}{2} q = \frac{1}{2} q V$

نتیجه = انرژی خازن همیشه نصف انرژی مولد هست.

میدان الکتریکی بین دو صفحه خازن:

$E = \frac{V}{d} = \frac{\frac{q}{C}}{d} = \frac{q}{Cd} = \frac{q}{k\varepsilon_0 \frac{A}{d} \times d} = \frac{q}{k\varepsilon_0 A}$

اختلاف پتانسیل دو صفحه — فاصله‌ی دو صفحه

$E = \frac{q}{k\varepsilon_0 A} \xrightarrow{\sigma = \frac{q}{A}} E = \frac{\sigma}{k\varepsilon_0}$

PAPCO

۱

قسمت ۳۴

تست ۱) خازنی به ظرفیت C را به اختلاف پتانسیل V متصل کرده‌ایم. اگر ظرفیت خازن را ۲۵ درصد افزایش دهیم و اختلاف پتانسیل دو سر آن را ۲۰ درصد کاهش دهیم بار الکتریکی خازن چگونه تغییر می‌کند؟

۱) ثابت می‌ماند

۲) ۵ درصد افزایش می‌یابد

۳) ۵ درصد کاهش می‌یابد

۴) ۷٫۵ درصد کاهش می‌یابد

۲

تست ۲) با تخلیه قسمتی از بار الکتریکی یک خازن پرشده، اختلاف پتانسیل دو سر آن ۸۰ درصد کاهش می‌یابد. انرژی این خازن چند درصد کاهش می‌یابد؟

۱) ۶۴

۲) ۶۴

۳) ۸۰

۴) ۹۶

خازن مسطحی که بین صفحات آن هوای با است به یک مولد وصل است. اگر در همین حالت

فاصله صفحات آن را ۴ برابر کنیم انرژی خازن چند درصد کاهش می‌یابد.

۱

۱) ۲۰

۲) ۲۵

۳) ۵۰

۴) ۷۵

قسمت ۳۵

۲

یک خازن مسطح را به باتری وصل کرده تا بار Q_1 جدا کند و سپس آن را از باتری جدا می‌کنیم

اگر یک قطعه دی‌الکتریک بین صفحات خازن وارد کنیم طوری که دوباره بار ـ اختلاف پتانسیل

و انرژی خازن نسبت به حالت قبل درست است؟

۱) $Q_2=Q_1$ ، $V_2<V_1$ ، $U_2=U_1$

۲) $Q_2>Q_1$ ، $V_2>V_1$ ، $U_2<U_1$

۳) $Q_2=Q_1$ ، $V_2=V_1$ ، $U_2=U_1$

۴) $Q_2=Q_1$ ، $V_2<V_1$ ، $U_2<U_1$

Subject
Date

ت۱) جلسی (۳۴)

$q = CV = \frac{5}{4} \times \frac{8}{10} = 1$

$1 - 0.2 = 0.8$

$1.25 = 1 + 0.25 = \frac{5}{4}$

گزینه ①

ت۲) جلسی (۳۴)

@physicsss100 کنکور طلایی
@sanati_sharif
www.sanatisharif.ir

$U = \frac{1}{2}CV^2 \rightarrow U \propto V^2$

$0.4 \rightarrow 0.96 \times 100 = 96$ درصد

گزینه ④

جلسی (۳۴)

نکته: هرگاه خازن به سولد وصل باشد ← ثابت = V

جلسی (۳۵)

$C = \frac{k\varepsilon_0 A}{d} \rightarrow C \propto \frac{kA}{d}$

هرگاه خازن پرشده را از سولد جدا کنیم ← ثابت = q

الف) ثابت = V

ب) $C \propto k$ ← ۳ برابر شده ← ۳ برابر می‌شود



پ) $q = CV$ ← ثابت ← ۳ برابر ← ۳ برابر می‌شود

ت) $U = \frac{1}{2}CV^2$ ← ثابت ← $U \propto C$ ← ۳ برابر شده ← ۳ برابر می‌شود

مثال) خازن پرشده را از سولد جدا کنیم و بعد

جلسی (۳۵)

فاصله بین خازن‌ها را نصف می‌کنیم به ترتیب از راست به چپ

بار الکتریکی - ظرفیت - اختلاف پتانسیل - انرژی ذخیره شده در خازن چه‌طور

الکتریکی بین صفحات خازن چگونه تغییر می‌کند

۱) $q =$ ثابت ← خازن پرشده از سولد جدا شده

۲) $C \propto \frac{kA}{d} \rightarrow C \propto \frac{1}{\frac{1}{2}} \Rightarrow C =$ ۲ برابر

۳) $q = CV \Rightarrow V = \frac{1}{2}$ برابر ← ثابت ← ② برابر ← ؟

۴) $U = \frac{1}{C} \Rightarrow U =$ برابر ← ② برابر ← $\frac{1}{2}$ برابر

۵) $\begin{cases} E = \frac{V}{d} \rightarrow \frac{1}{2} \\ E = \frac{q}{k\varepsilon_0 A} \rightarrow \frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2} \text{ ثابت} \end{cases} \Rightarrow E =$ ثابت

۶) $q = CV = \frac{5}{4} \times \frac{8}{10} = 1$

$1 - 0.2 = 0.8$

$1.25 = 1 + 0.25 = \frac{5}{4}$

Subject
Date

ت ۱) حلیه ی (۲۵) V = ثابت $\quad U = \frac{1}{2}CV^2 \quad U \propto C \rightarrow U \propto \frac{1}{d}$

$C \uparrow \rightarrow d \downarrow$, $C \uparrow \rightarrow d \downarrow$, $d \downarrow \rightarrow$ ۲۵٪

تغییرات انرژی خازن $= \left(\frac{U_2}{U_1} - 1\right) \times 100 = (0.75 - 1) \times 100 = -25\%$ یعنی U از حقدار ۱۰۰ به ۷۵ رسیده

گزینه ۴

ت ۲) حلیه ی (۲۶)

q = ثابت $\rightarrow q_2 = q_1$, $C \propto \frac{kA}{d}$, $C \uparrow$

q ثابت $= C \uparrow V \downarrow$ پس $\rightarrow V_2 < V_1$, $U = \frac{q^2}{2C}$ ثابت $\rightarrow U_2 < U_1$

گزینه ۴

نکته ۵ ← نسبت صفتی شریف

انتقال خازن ها حلیه (۲۶) ۱) $q_{eq} = q_1 = q_2$

انتقال ← سر/ستالی)

۲) $V_{eq} = V_1 + V_2$

۳) $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$



نکته ۱) برای دو خازن متوالی C_1 و C_2 داریم: ① ظرفیت معادل از ظرفیت تک تک خازن ها کمتر است.

$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ یا $C_{eq} = \frac{C}{n+1}$

ضریب $\frac{C_2}{C_1}$

نکته ۲) برای این خازن متوالی با ظرفیت یکسان C داریم: $C_T = \frac{C}{n}$

نکته ۳)

$q_1 = q_{eq} \rightarrow V_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V$ کل

$q_2 = q_{eq} \rightarrow V_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V$ کل

P4PCO

Subject
Date

جلسه (۳۶)

نکته ۴) اگر یک خازن به طور متوالی به مجموعه اضافه شود ظرفیت معادل کاهش می‌یابد.

نکته طلایی: تکلیف همه روشن:

$q = \uparrow C\, V \downarrow$ — در اتصالات سری ثابت

C_T یا C_{eq} برابر → ثابت $U = \frac{q^2}{2C}$



$8V' = 24 \rightarrow V' = 3$ ولت



اتصال موازی:

۱) $V_{eq} = V_1 = V_2$

۲) $q_{eq} = q_1 + q_2$

۳) $C_{eq} = C_1 + C_2$

نکته ۱) برای دو خازن موازی: ① ظرفیت معادل خازن ها از ظرفیت تک تک خازن ها بیشتر است.

② اگر خازنی به صورت موازی به مدار اضافه شود ظرفیت معادل افزایش می‌یابد.

③ برای n تا خازن با ظرفیت C داریم:

$C_{eq} = nC$

تکلیف بازی با q:



$\frac{q_1}{q_2} = \frac{7}{2}$



$\frac{q_4}{q_2} = ? = \frac{4q}{8q} = \frac{1}{2}$

Subject

Date

حله (۳۲)

۱) $C_1=۳\mu F$ / $C_2=۱۵\mu F$ / $C_3=۵\mu F$



۹v' = ۲۷ ⇒ v' = ۳

۶) $C_1=۵\mu F$ $C_2=۳\mu F$



۳) $C_1=۲\mu F$ $C_2=۴\mu F$ $C_3=۱۵\mu F$ $U_1=۹۰mJ$ $U_2=۳۰mJ$ $U_3=۱۸۰mJ$

$U_2=۳۰mJ$

$U_T=?$ $U_T=U_1+U_2+U_3=۹۰+۳۰+۱۸۰=۳۰۰mJ$

۴) $C_1=۲\mu F$ $C_2=۳\mu F$ $C_3=۲\mu F$ $q_1=۲q$ $q_2=۳q$ $q_3=۲q$

$\frac{q_1}{q_3}=?$ $\frac{۲q}{۵q}=۰.۴$


سوالی تجربی ۹۵
در مدار روبرو انرژی ذخیره شده در خازن C۲ برابر ۴۰ میلی ژول است
انرژی مجموعه خازن ها چند میلی ژول است؟
C۲=۱/۵C۱
C۲=۲C۱
۷
۱۲۰
۱۰۰
۹۰
۸۰
۱
Sanati


۲
C=۷μF
C۱=۶μF
C۲=۸μF
C۳=۱μF
۳۰V
۹۳/۹۴ = ؟


سوالی تجربی ۹۳
در مدار روبرو انرژی ذخیره شده در خازن C۱، ۱/۳ انرژی ذخیره شده در خازن C۲ با مشخصات خازن C۲ چند میکرو فاراد است؟
۳
قسمت ۳۷
C۱=۶μF
C۲=۸μF
۷


سوالی تجربی ۹۲
در شکل زیر بین صفحات خازن C۲ هوا است. اگر فضای بین صفحات این خازن را از عایقی به ثابت دی الکتریک k=۲ پر کنیم
انرژی ذخیره شده در این خازن چند برابر می شود؟
۴
C۱=۶μF
C۲=۶μF


در شکل زیر خازن ولتاژ قابل تحمل خازن برای این چهار
مرز زیر نشون برابر ۱۰ ولت است. بین دو نقطه A و B
خازن و چند تا اختلاف پتانسیل می توانیم اعمال کنیم تا هیچ کدام از خازن ها
آسیب نبینند؟
C
C
۳C
C
A
B
۴۰
۳۰
۲۰
۱۵
۵
SanatiSharif.ir

Subject
Date

حله / ۲۷

سراسری تجربی ۹۵ / تست ۱



گزینه ۳

سراسری تجربی ۹۴ / تست ۲



$\frac{q_3}{q_4} = ?$

sanatisharif.ir

دکتر صالحی

$C_1 = C_2 =$ متوازی $= C_4 =$ متوازی $/$ $C_{1و2} = C_3 =$ متوالی $/$ $C_{1و2و3} = C_4$



چون سفیماً دو سر خازن به باطری متصل است.

sanatisharif



$q_4 = 4 \times 20 = 80\mu C$

$q_3 = 6 \times 20 = 120\mu C$

$\frac{q_3}{q_4} = \frac{120}{60} = 2$

@physic555loo

PAPCO

Subject
Date

مسئله ۳۷

سراسری تجربی ۹۳) تست ۳



$U_1=\frac{1}{2}U_2 \longrightarrow U=\frac{q^2}{2C}$

$\frac{q_1^2}{2C_1}=\frac{1}{2}\times\frac{q_3^2}{2C_3} \rightarrow \frac{4^2}{2\times 4}=\frac{1}{2}\times\frac{12^2}{C_3} \rightarrow C_3=24\mu F$

سراسری تجربی ۹۲) تست ۴



در دو حالت ثابت $\rightarrow q_2=q_1=q_T=C_T V_T$

$q_T=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}V=2/4V'$

حالت ۱) قبل از ورود دی الکتریک

حالت ۲) بعد از ورود دی الکتریک

$C_{جدید}=CK=4\times 2=8\mu F$

$q_{T_{جدید}}=C_{جدید}V_T$ ثابت

$\frac{q_{T_{جدید}}}{q_T}=\frac{3}{1}=\frac{20}{24}=\frac{5}{4}$ گزینه ①

$=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}\times V_T=\frac{4\times 12}{16}V_T=\frac{48}{16}=3V_T$

سراسری ریاضی ۹۴) تست ۵





$10V+5V=15V$

گزینه ④

P4PCO

قسمت ۳۸

۱

در شکل‌های الف و ب خازن‌ها و باتری‌ها مشابه‌اند. اگر بار انرژی مربوط به خازن‌ها در شکل (الف) q_1 و بار مشترک از خازن‌ها در شکل (ب) q_2 باشد، نسبت $\frac{q_2}{q_1}$ کدام است؟



۲

در شکل روبرو با بستن کلید K، ظرفیت خازن معادل ترکیب خازن‌های بین دو نقطه A و B چند برابر می‌شود؟



۳

خازن‌های شکل مقابل ظرفیت‌های یکسانی دارند و انرژی مجموع کل مدار U است. اگر کلید K را ببندیم انرژی کل مدار چه می‌شود؟ نسبت $\frac{U'}{U}$ چند است؟

(به دو سر A و B، اختلاف پتانسیل ثابت V اعمال شده است.)



۴



Subject
Date

جلسه‌ی ۳۱

تست ۱ جلسه‌ی ۳۸ ریاضی ۹۴



$q_1 = \frac{1}{2}CV$



$q_2 = CV$

$\frac{q_2}{q_1} = \frac{CV}{\frac{1}{2}CV} = 2$

گزینه ۴

تست ۲ جلسه‌ی ۳۸ نکته‌دار

درست‌هایی که بگوییم کلید K را می‌بندیم ظرفیت آنها از ظرفیت اولیه بیشتر می‌شود و باید به گونه‌ای از یک باشد (صورت کسر بزرگتر از مخرج آن)

صنعتی شریف

⇐ گزینه ۳ $\left(\frac{9}{7}\right)$



هرگاه دو سر خازنی را با سیم به هم وصل کنیم آن خازن اتصال کوتاه می‌شود (یعنی می‌سوزد)

sanatisharif.ir

(قبل از بستن K) $C_T = \frac{4C_1 \times 2C_1}{4C_1 + 2C_1} = \frac{8C_1^2}{6C_1} = \frac{8}{6}C_1$

(بعد از بستن K) $C'_T = \frac{4C_1 \times 3C_1}{4C_1 + 3C_1} = \frac{12C_1^2}{7C_1} = \frac{12}{7}C_1$

اگر کلید باز است انگار نه انگار که هست

اگر کلید بسته است مثل یک سیم رابط است.

$\frac{C'_T}{C_T} = \frac{12}{7} \times \frac{6}{8} = \frac{18}{14} = \frac{9}{7}$ گزینه ۳

تست ۳ احتمالی کنکور ۹۶

اگر در اتصالات موازی یکی از خازن‌ها اتصال کوتاه شود بقیه‌ی خازن‌هایی که با آن خازن به صورت موازی متصل هستند حذف می‌شوند.

@sanati_sharif



$U = \frac{1}{2}CV^2$ ثابت

⇐ گزینه ۲ و ۳ حذف ⇐ $\frac{U'}{U} = \frac{C'}{C} = \frac{\frac{1}{2}C}{\frac{3}{7}C} = \frac{7}{6}$ گزینه ۱

(قبل از بستن کلید) =


$\frac{1}{C_T} = \frac{3+1+3}{3C} = \frac{7}{3C} \Rightarrow C_T = \frac{3}{7}C$

(بعد از بستن کلید K) =

$\frac{1}{C'_T} = \frac{2}{C} \Rightarrow C'_T = \frac{1}{2}C$

PAPCO

Subject
Date

حل تمرین (۴)

تست (۴) سراسری ریاضی ۹۴



$\frac{V_1}{V_{34}}=?$

گزینه ① $\frac{4}{5}$



پس از جدا کردن از مولدها صفحات خازن‌ها را با یکدیگر وصل می‌کنیم

اتصال صفحات خازن‌ها به یکدیگر:



قانون پایستگی بار الکتریکی) $q_1+q_2=q_1'+q_2'$

بار صفحات هم نام

$C_1V_1+C_2V_2=C_1V'+C_2V' \Rightarrow V'=\left|\frac{C_1V_1+C_2V_2}{C_1+C_2}\right|$

بار صفحات ناهم نام

تکته) $q_1'=C_1V'$ انرژی دو خازن قبل از اتصال $U=U_1+U_2=\frac{1}{2}C_1V_1^2+\frac{1}{2}C_2V_2^2$

$q_2'=C_2V'$ انرژی دو خازن پس از اتصال دو خازن $U'=\frac{1}{2}(C_1+C_2)V'^2$ $\rightarrow U>U'$

نکته: اگر خازنی را با مولدی پر کنیم و پس آن را با خازنی مشابه اما خالی وصل کنیم بار خازن اولیه نصف شده ($\frac{1}{2}$) و انرژی آن یک چهارم می‌شود ($\frac{1}{4}$) و انرژی کل مجموعه نصف انرژی خازن پر شده اولی می‌باشد.

P4PCO



۱

قسمت A۳۹



۲



۳



۴

SanatiSharif.ir



۵

قسمت B ۳۹

SanatiSharif.ir

حلبی (۲۹)

سراسری تجربی ۸۹ | تست ①



$q_1 = C_1 V = 10 \times 10 = 100\,\mu C$

$V' = \left|\frac{C_1 V_1 + C_{23} V_{23}}{C_1 + C_{23}}\right| = \left|\frac{100 + 0}{50}\right| = 2$ ولت

$q'_1 = C_1 V' = 10 \times 2 = 20\,\mu C$ گزینه ①

تست ②



$C_{34} = \frac{12}{3} = 4$



$q_1 = 10 \times 8 = 80$ گزینه ③

سراسری ریاضی ۸۷) تست ④





$4V' = 10$

ولت $V' = \frac{10}{4} = 2.5$

چون خازن‌های C_1 و C_2 با کلید یکی موازی هستند پس باید ولتاژ دوخازن با هم و با

ولتاژ کل برابر باشد $\Rightarrow V_1 = V_2 = V_{eq}$

$q_1 = 2 \times 2.5 = 5\,\mu C$ $\quad q_2 = q_{کل} \Rightarrow C_1 V_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_{eq} = \boxed{V_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{eq}}$ تست ④

$V_1 + V_2 = V_{eq}$ ثابت

www.SanatiSharif.ir

با وارد کردن دی الکتریک ظرفیت خازن افزایش می‌یابد و ولتاژ کاهش پیدا می‌کند خازن متوالی دیگر برای اینکه V_{eq} ثابت بماند ولتاژ خود را افزایش می‌دهد.

اصلا هم‌ین خازن‌ها چگونه به هم وصل شده باشند در صورت افزایش ظرفیت یکی از خازن‌ها مجموعه افزایش پیدا می‌کند

گزینه ①

$q_{eq} = q_1 \uparrow = q_2 \uparrow$

$q_{eq} \uparrow = C_{eq} V_{eq}$

Subject

Date



$U_{\text{خازن}}=\frac{1}{2}CV^2$ خازن

$C_1=C_3=C$

تست ۵ سراسری ریاضی ۹۲ حذفی



$\Rightarrow U=\frac{q}{2C}$ بیایید

$U\propto\frac{1}{C}$

$\varepsilon_{cU}=qC_{2U}$

@physic55510o

@sanati_sharif

www.sanatisharif.ir

دبیرستان صنعتی شریف مجموعه آلا

$C_2=4C$

$C_1=\frac{1}{4}C_2$

$C_3=\frac{1}{4}C_2$

$\Rightarrow C_1=C_3=\frac{1}{4}C_2$

گزینه ①